issabel, asterisk, fax

Configuración del Fax en Issabel

Paso 1

Para configurar el fax en Issabel lo primero es verificar que el servicio está instalado y en ejecución. Nos validamos como administrador en nuestra centralita y vamos a Sistema→Dashboard→Dashboard

iii Issabel

Búsqueda de módulos C	♠ Sistema / Dashboard / Dashboard							
🗖 Sistema	V Recursos del Sistema		C	E	Estado	de Procesos		Q
Dashboard	CPU	RAM	SWAP	(Servidor Telefónico	ACTIVO	-
Administrador de Applets	4	41	Q		9	Servidor de Mensajería Instantánea	NO INSTALADO	
Red Usuarios	> >				<u> </u>	Servidor de Correo	ACTIVO	▼ ▼
Apagar	CPU:	Intel(R) Xeon(R) CP	U E5-2640 v3 @ 2.60GH;	Ì	8	Servidor de Base de Datos	ACTIVO	-
Detector de Hardware	Tiempo de Actividad: Velocidad CPU:	19 dias(s) 5 horas(s 2,596.99 MHz	i) 38 minutos(s)		9	Servidor Web	ACTIVO	-
Actualizaciones	> Memoria Utilizada:	RAM: 1,999.88 Mb 9	SWAP: 2,049.00 Mb	l	S	Servidor CallCenter Issabel	ACTIVO	Ψ.

Paso 2

El siguiente paso sería crear una extensión del tipo **dispositivo IAX2 genérico** Pinchamos en **PBX→Configuración PBX→Extensiones** y añadimos una nueva extensión que tienen que ser obligatoriamente del tipo IAX2

ः Issabel	≡			
Búsqueda de módulos	٩	A PBX / Configuración PB	x	
🗖 Sistema		Básico Clases de Servicio	Añadir u	na extensión
🍠 Agenda		Códigos de funcionalidad Extensiones	Por favor, selecc	cione a continuación su dispositivo y haga clic después en Enviar
🖂 Correo Electrónico		Rutas Salientes Troncales	- Dispositivo	
🖨 Fax		Control de Llamadas entrantes Anuncios	Dispositivo	Dispositivo SIP genérico
S PBX		Colas Condiciones de Tiempo	Equipe	Dispositivo SIP genérico
Configuración PBX		Control de Flujo de Llamadas	CIVICI	Generic DAHDi Device Otro dispositivo personalizado
Panel del Operador		DIDs Canal DAHDI Establecer CallerID Fuente de Búsqueda		None (virtual exten)
Common de Mon				

Ponemos el número de extensión y dejamos los valores por defecto, excepto los de idioma que ponemos **es**, secret que ponemos una contraseña y los de grabación de llamadas que los deshabilitamos

Add IAX2 Extension

- Añadir extensión

Extensión del usuario	1003	
Nombre para mostrar 💿	Fax Ventas	
CID Num Alias		
Alias SIP 🥹	1003	
- Opciones de la extensión		
CID saliente		
Asterisk Dial Options	Ttr	Override
Ring Time 🔍	Por defecto 🔻	
Call Forward Ring Time	Por defecto 🔻	
Outbound Concurrency Limit	No Limit 🔻	
Llamada en espera 😳	Habilitar 🔻	
Internal Auto Answer 🤨	Deshabilitar 🔻	
Call Screening	Deshabilitar 🔻	
Pinless Dialing®	Deshabilitar 🔻	
CID de emergencia 🥺		
- Assigned DID/CID		
Descripción del DID®		
Añadir DID entrante 💿		
Añadir CID saliente 🎯		
- Opciones del dispositivo		
Este dispositivo usa la tecnología jax2.		

Este dispositivo usa la tecnología iax2. secret

micontraseñafax11

 F Zón	do	V07
Merci	au	102

Eetado	Decha	bilitad			
Contração del huzón de voz	Desila	Dilicau	10 1		
Número de teléfono móvil [©]					
Enviar mensaies del buzón de voz adiuntos en el email	yes	no			
Decir CID [©]	yes	no			
Decir fecha y hora ®	yes	no			
Eliminar mensaie de voz	yes	no			
Opciones del buzón de voz					
Contexto del buzón de voz	default				
- Dictation Services					
Dictation Service	Desha	bilitad	lo •		
Dictation Format	Ogg Vorbis 🔻				
Email Address 😣					
- Opciones de la extensión					
Queue State Detection®	Use St	ate	*		
- Idioma					
Código de idioma	es				
- Opciones de grabación					
Inbound External Calls	Siemp	re	Don't Care	Nunca	
Outbound External Calls	Siemp	re	Don't Care	Nunca	
Inbound Internal Calls®	Siemp	re	Don't Care	Nunca	
Outbound Internal Calls	Siemp	re	Don't Care	Nunca	
On Demand Recording	Desha	bilitar	Habilitar		
Record Priority Policy	10 •				

Localizador VmX	Deshabilitado 🔻
Usar cuando: 🕫	No disponible Ocupado
Instrucciones del buzón de v	oz: 🥯 🗹 Standard Voicemail prompts.
Al pulsar 0: "	Ir al operador
Al pulsar 1: 0	
Al pulsar 2: 🔍	
- Optional Destinations	
No Answer®	Unavail Voicemail if Enabled 🔻
CID Prefix®	
Ocupado 🕫	Busy Voicemail if Enabled 🔻
CID Prefix®	
Sealer 11 Series	
Not Reachable [©]	Unavail Voicemail if Enabled 🔻

Una vez que hemos guardado y aplicado los cambios deberemos de volver a editar la extensión para cambiar a **NO** el campo **requierecalltoken**

den	0.0.0/0.0.0.0
permit 🥹	0.0.0/0.0.0
requirecalltoken	No 🔻

Paso 3

Creada la extensión lo siguiente sería crear un nuevo fax virtual, para ello vamos a la opción Fax→Fax Virtual→Nuevo Fax Virtual

ः Issabel	=	0	admin 🗸
Búsqueda de módulos		♠ Fax / Fax Virtual / Nuevo Fax Virtual	/ .
🚨 Sistema		Guardar Cancelar	Campo requerido
🔄 Agenda		Nombre de Fax Virtual: * Extensión de Fax (JAX): *	
🖂 Correo Electrónico		Correo Asociado: * Secreto (IAX): *	
🖨 Fax		Nombre Caller ID: Código País: *	
Fax Virtual		Número Caller ID: Código Area: *	
Lista de Fax Virtual		Trankel Is Research under 201 - 2025 - 2010	
Nuevo Fax Virtual		1254Den is incensio under GM2, 2000 - 2013.	
Enviar Fax			
Cola de Fax			
Fax Maestro			
Clientes de Fax			

Rellenamos los siguientes campos:

- Nombre del fax virtual \rightarrow nombre que le vamos a dar a nuestro fax
- Correo asociado \rightarrow correo asociado para recibir fax
- Extensión de fax (IAX)→ ponemos el número de la extensión IAX que creamos para el fax.
- Secreto (IAX) \rightarrow la contraseña que pusimos al crear la extensión del fax

- Código país → depende del país .en mi caso 34
- Código área→depende de la zona. En mi caso 928

👯 Issabel				0 4	admin 🗸
Búsqueda de módulos	🖨 Fax / Fax Virtual / Nue	vo Fax Virtual			/ 80
🚨 Sistema	Guardar Cancelar				Campo requerido
📄 Agenda	Nombre de Fax Virtual:	Fax Ventas	Extensión de Fax (IAX): •	1003	
Correo Electrónico	Correo Asociado: *	ventas@miempresa.com	Secreto (IAX): *	micontraseñafa×11	
🔒 Fax	Nombre Caller ID:		Código País: *	34	
Fax Virtual	Número Caller ID:		Código Area: •	928	
Lista de Fax Virtual	Trankel in linear days days CDL 100				
Nuevo Fax Virtual	ISSADELIS licensed under GPL. 20	06 - 2019.			
Enviar Fax					
Cola de Fax					
Fax Maestro					
Clientes de Fax					
Visor de Fav					

Paso 4

Una vez creado el fax virtual para comprobar que el fax está ejecutandose, vamos a Fax→Fax Virtual→ Lista de Fax Virtual y comprobamos que en el estado del mismo aparece Running and idle on ttyAX1

El siguiente paso sería ver si al ejecutar el comando **iax2 show peers** aparece el campo status como ok.

La última comprobación es llamar a la extensión que hemos creado, y deberíamos de oir el típico sonido de respuesta de un fax.

Referencias

https://www.youtube.com/watch?v=Ij-9f_T7hPI

From: http://wiki.intrusos.info/ - **LCWIKI**

Permanent link: http://wiki.intrusos.info/doku.php?id=voip:issabel:fax&rev=1572422423



Last update: 2023/01/18 14:24